

electrify Premium

NEU

Die Ladelösung
mit Farbdisplay
von hesotec.

Stark im Design, praktisch in der Bedienung, auf Nachhaltigkeit ausgelegt - das sind die Ladelösungen der eSat Serie von hesotec. Hochwertige Materialien und Komponenten bilden dabei die Basis für die Robustheit und Langlebigkeit. Mit dem benutzerfreundlich platzierten Farbdisplay verfügen die Premium-Lösungen über ein weiteres Highlight. Der Anwender erhält so alle relevanten Mess- und Abrechnungsdaten auf einen Blick. Ein weiterer Vorteil: im Standby-Modus können Werbebanner, Logos des Betreibers oder QR-Codes eines Backendanbieters angezeigt werden.



Weitere Vorteile im Überblick

+ Edelstahl & Aluminium

Alle elektronischen Komponenten sind in der robusten Ladeinheit untergebracht.

+ Individualisierbar

In allen RAL-Farben pulverbeschichtet oder folierbar, z.B. mit Ihrem Logo.

+ Qualifizierte Messdaten

Die Ladelösungen sind mit geeichten Energiezählern ausgestattet. Mess- und Ladestände lassen sich von Nutzern und Betreibern jederzeit nachvollziehen.

+ Unterschiedliche Anschlussarten

Wir bieten Ladelösungen mit diversen Anschlüssen an: Steckdose oder Spiralkabel mit Stecker.

+ OCPP-Einbindung

Die Einbindung ins OCPP-Backend des Betreibers macht Betrieb und Abrechnung bequem.

+ Standortflexibilität

Die eSat Säulen wurden als freistehende Outdoor-Säulen konzipiert. Das ermöglicht eine flexible Positionierung im Außenbereich.

electrify Premium

11 oder 22 kW maximale Ladeleistung

16 oder 32 A maximaler Ladestrom

Plug & Start

eCC App

RFID

WLAN

LAN

MID-Energiezähler

eLMS

Farbdisplay

Technische Details

Eingangsspannung	400V AC, 3 phasig + N, -20% +15%
Eingangsstrom	max. 32A
Ausgangsspannung	230/400V, 3 phasig
Ausgangsstrom	max. 32A
Ausgangsleistung	max. 22kW
Schnittstellen	WLAN / LAN / Digital Input
Kommunikation	eCCP / OCPP 1.6J / Modbus TCP
Autorisierung	eCC APP / RFID / CPO-Anwendungen
Management	eCC APP / eLMS / CPO-Anwendungen
Master/Slave	WLAN Mesh
Schutzklasse	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Farbdisplay	2,4 Zoll, 320x140 px
Standby Banner	1x jpg, 320x120 px

Die Status-Anzeigen im Überblick

Auf dem Farbdisplay werden aktuelle Statusinformationen angezeigt. Die Anzeige wird im Sekundentakt aktualisiert.



eSat r10 Premium



eSat r20 Premium

Betriebsbereit

10.01.2022 13:16:32
Betriebsbereit

hesotec electrify Ladelösungen
electrify your life
electrify.hesotec.de

EVSE-ID: XXXXXXXXXXXX

Laden

09.01.2022 21:02:32
Verriegelt - Ladevorgang aktiv

Lade-ID: XXXXXXXXXXXX
Start: 09.01.2022 | 20:51:41
Zählerstand Start: 123456789,12 kWh
Geladene Energie: 5,10 kWh
Dauer: 00:10:51
EVSE-ID: XXXXXXXXXXXX

Laden beendet

10.01.2022 08:03:31
Entriegelt - Ladevorgang beendet

Lade-ID: XXXXXXXXXXXX
Start: 09.01.2022 | 20:51:41
Zählerstand Start: 123456789,12 kWh
Geladene Energie: 50,74kWh
Dauer: 11:11:50
EVSE-ID: XXXXXXXXXXXX

by hesotec electrify